



Buchsen

SEB 2610 F4,8



((

Produkt	SEB 2610 F4,8
Beschreibung	Sicherheits-Einbaubuchse, Durchmesser 4 mm, berührungssicher, mit Flachsteckanschluss 4,8 x 0,8 nach DIN 46 244, Messing vergoldet. Zum Einbau in Schalttafeln und Gerätechassis bis 6 mm Wandstärke. Einbauöffnung: Durchmesser 12,2 mm, Anzugsdrehmoment: 50 Ncm, Zubehör: Montagewerkzeug MW SEB
Betriebsanleitung	BA451
Artikel-Nr. / *Farbe	9723551xx 00 01 02 03 04 05 06 07 09 88 schwarz rot blau gelb grün braun grau weiß violett gelb grün Au
Zeichnung	
	2,5 21 32 WS X 8 4 Y S Z 1 X 2 X 2 X 3 X 3 X 3 X 3 X 3 X 3 X 3 X 3
Technische Daten	
Anschluss	Flachstecker 4,8 x 0,8 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT III
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	25 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vergoldet
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich It. IEC61010 ⁽¹⁾	-40 °C bis +80 °C





 $^{(1)}$ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022